

Lp.	Lokalizacja	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Skłodowskiej 2 m 52	<b>Branża budowlana</b> Wymiana drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą, progiem i naniesieniem numeru lokalu (drzwi otwierają się na klatkę schodową)	kpl.	1	Wykonawca dokona pomiarów stolarki z natury
2		Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wraz z ościeżnicami	kpl.	3	
3		Wymiana skrzydeł drzwiowych łazienkowych wraz z ościeżnicą	kpl.	1	
4		Demontaż paneli podłogowych	m <sup>2</sup>	23,15	
5		Montaż podłogi z paneli podłogowych klasy ścieralności AC4 o grubości minimalnej 8mm z montażem maty izolacyjnej gr.3mm i folii paroizolacyjnej wraz z wymianą listew przypodłogowych i wyrównaniem podłoża	m <sup>2</sup>	24,9	
6		Przygotowanie (przecierka) do malowania ścian i sufitów	m <sup>2</sup>	96,69	
7		Malowanie dwukrotnie farbą emulsyjną: -sufitów -ścian	m <sup>2</sup>	27,64 69,05	
8		Demontaż kasetonów i sufitu podwieszonego	m <sup>2</sup>	19,68	
9		Uzupełnienie glazury i terakoty w łazience	m <sup>2</sup>	4,5+1,5	
10		Demontaż terakoty	m <sup>2</sup>	1,75	
11		Wymiana krutek wentylacyjnych wraz z protokółem drożności przewodów wentylacyjnych	kpl.	2	
12		Montaż nawiewników	szt.	2	
13		Wymiana stolarki drewnianej na pcv wraz wymianą parapetów i montażem nawiewnika	szt.	1	
14		-okno dwuskrzydłowe 1,65x1,65 -drzwi balkonowe 0,90x2,35 -okno trzyskrzydłowe 2,35x1,65	szt. szt. szt.	1 1 1	
15		Dopasowanie otworów ściennych wraz z otynowaniem dla montażu drzwi	m <sup>2</sup>	3,0	
16		Usunięcie faktury tynku nakrapianego ze ścian	m <sup>2</sup>	69,05	
Przed przystąpieniem do remontu pustostanu należy opróżnić lokal i piwnicę z gabarytów i innych zalegających rzeczy wraz z ich wywozem i utylizacją					
Zakres remontu inst. elektrycznej i sanitarnej w odrębnym przedmiarze					

Przygotował: INSPEKTOR NADZORU

Przygotował:

INSPEKTOR NADZORU  
Prac Budowlanych  
mgr inż. Tomasz Kołodziejcki  
upr. bud. nr Wa 61/02

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Instalacja wod-kan</b>					
1	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 d.1 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-15 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-15 d.1 0229-05	Zlewozmywaki z blachy emaliowane na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-02 d.1 0222-02	Montaż wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-02 d.1 0132-04	Wymiana baterii wannowej ściennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4 d.1 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm - zawór do pralki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15 d.1 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm cw mokro-bieżny Fila Franco JS 1,6	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-15 d.1 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm c.o.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>Kuchnia gazowa</b>					
11	KNR 2-15 d.2 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem, butlą i reduktorem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	d.2 wycena indywidualna	Zakup i montaż czujnika gazu LPG	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

ul. Skłodowska 2 m 52

Lp.	Lokalizacja	Opis robót	j.m.	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		I. Roboty demontażowe			
		(przewody, osprzęt, bezpieczniki)	r-g	3	
		II Roboty montażowe			
		Oświetlenie YDYp 3x1,5 mm <sup>2</sup> p/t	mb	24	
		Oświetlenie żyrandol YDYp 4x1,5 mm <sup>2</sup> p/t	mb	8	
		Gniazda wtykowe YDYp 3x2,5 mm <sup>2</sup> p/t	mb	64	
		Wyłącznik 1-biegunowy p/t	szt	3	
		Przełącznik świecznikowy p/t	szt	2	
		Przycisk dzwonek	szt	4	
		Dzwonek 230V małowabarytowy w „TM”	szt	1	
		Gniazdo hermetyczne p/t łazienka	szt	2	
		Gniazdo 2x2P+Z 16A p/t	szt	8	
		Wyłącznik RP-P302/22/30mA AC	szt	1	
		Wyłącznik S-301 B-10A – obw. oświetlenia	szt	1	
		Wyłącznik S-301 B-16A – obw. łaz. gn.	szt	1	
		Wyłącznik S-301 B-16A – obw. gn. kuchnia	szt	1	
		Wyłącznik S-301 B-16A – obw. gn. pokoje	szt	1	
		Obudowa „TM” S-8	szt	1	
		Oprawa „KIRA” DL-75B IP44 + żarówka w łazience	szt	1	
		Uziemienie wanny LgY 4mm <sup>2</sup> p/t	mb	9	
		Przewód WLZ-u YDYp 3x4 mm <sup>2</sup>	mb		
		Puszka PK-60 p/t	szt	16	
		Puszka PO-80 p/t	szt	42	
		Złącze świecznikowe 4-bieg	szt	2	
		Złącze świecznikowe 3-bieg	szt	2	
		Haczyki sufitowe	szt	2	
		Tablica licznikowa 1-faz z zabezpieczeniami w obudowie metalowej p/t	szt		
		Unifon LMB/W-5	szt	1	
		Gniazdo p/t RTV	szt	1	
		III Pomiar			
		Spr. stanu izolacji obwodów 1-fazowych	szt	5	
		Spr. ochrony przeciwporażeniowej	szt	40	
		Spr. wyłącznika różnicowoprądowego	szt	1	
		Przedłożyć protokoły z badań pomontażowych i oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej			
		IV Sprawdzenie i naprawa instalacji domofonowej			
		Przewód RTV domofonowy ułożyć p/t			

Uwaga: Przewód „PE” połączyć z przewodem „N” przed zabezpieczeniem licznikowym.

Przewód WLZ-u YDYp 3x4 mm<sup>2</sup> pozostawić bez wymiany.

Przedlicznikowych do „TM”. W „TM” dokonać rozdziału PEN

na PE i N. Gniazda w pokojach instalować na wysokości 30 cm od podłogi

Inspektor Nadzoru  
Robót Elektrycznych

Adam Kubiak  
Nr upr. 216/Wa/72  
pieczęć i podpis